



vM PA362

Amplificatore finale bilanciato stereo



Caratteristiche : 150 Watt stereo musicali
 pilota qualsiasi sistema di diffusori commerciali
 elevato fattore di smorzamento, bassa distorsione
 elevate performance musicali
 connettori di ingresso XLR e RCA gold plated
 circuito di protezione
 controllo remoto accensione / spegnimento via DC bus
 finitura silver/nero

L'amplificatore finale Van Medevoort vM PA362 è costruito con stadi di potenza in classe "A" dinamica, estremamente veloci e a bassa distorsione, pilotati da una generosa sezione di alimentazione. I vostri diffusori forniranno la migliore qualità musicale con qualsiasi tipo di musica. Solo la migliore componentistica audiophile è usata per la costruzione all'interno di un cabinet estremamente solido ed esteticamente piacevole come il preamplificatore vM CA360. L'amplificatore può essere comandato in remoto attraverso il bus DC a 12volt dei preamplificatori vM.

Specifiche tecniche :	potenza nominale	> 2x 150 Watt / 8 Ohms
	potenza RMS	> 2x 110 Watt / 8 Ohms
	fattore di smorzamento	1200 - 1500
	impedenza ingresso	100 kOhms
	livello d'ingresso	1,5 Veff. / 110 watt
	distorsione	< 0,002 % / 1 - 100.000 Hz
	rapporto S / R	> 106 dB
	ingressi / connettori	2 / 1x XLR + 1x RCA selezionabili
	uscite / connettori	2 / 5 way binding posts
	tensione di rete	115-230 Volt / 50-60 Hz
	consumo	5 / 45-330 Watt stb/min-max
	peso	12 kg
	dimensioni (compresi piedini)	434 x 102 x 400 mm