



VAN MEDEVOORT

MA350

Amplificatore integrato



Caratteristiche : 150 Watt stereo musicali
pilota qualsiasi sistema di diffusori commerciali
elevato fattore di smorzamento, bassa distorsione
elevate performance musicali
connettori di ingresso XLR e RCA gold plated
circuiti di protezione
telecomando per accensione / spegnimento, selezione ingressi, volume
finitura silver/nero

L'amplificatore integrato Van Medevoort MA350 è costruito con stadi d'ingresso e di potenza in classe "A" dinamica, estremamente veloci e a bassa distorsione, pilotati da una generosa sezione di alimentazione. I vostri diffusori forniranno la migliore qualità musicale con qualsiasi tipo di musica. Solo la migliore componentistica audiophile è usata per la costruzione all'interno di un cabinet estremamente solido. Insieme ai normali ingressi RCA è presente un ingresso XLR e una coppia di utili connettori pre-out / main-in per utilizzare il vM MA350 come preamplificatore o finale di potenza.

Specifiche tecniche :	potenza nominale	> 2x 150 Watt / 8 Ohms
	potenza RMS	> 2x 110 Watt / 8 Ohms
	fattore di smorzamento	1200 - 1500
	impedenza ingresso	50 kOhms
	livello massimo d'ingresso	unlimited
	separazione canali	> 100 dB / 1,5 - 100.000 Hz
	distorsione	< 0,002 % / 1,5 - 100.000 Hz
	rapporto S / R	> 100 dB
	ingressi / connettori	6 / 1x XLR + 5x RCA
	uscite / connettori	2 / 5 way binding posts
	tensione di rete	115-230 Volt / 50-60 Hz
	consumo	6 / 21-330 Watt stb/min-max
	peso	11,5 kg
	dimensioni (compresi piedini)	434 x 102 x 410 mm