



vM CA360

Preamplificatore stereo



Caratteristiche : preamplificatore stereo a 6 ingressi linea
 connettori XLR e RCA gold plated
 eccezionale risposta ai transienti
 elevate performance musicali, bassa distorsione
 relais gold plated nei circuiti di muting e selezione ingressi
 telecomando per accensione / spegnimento, selezione ingressi, volume
 DC e RC output per accensione / spegnimento remoto di ampli finali
 finitura silver/nero

Il preamplificatore stereo **Van Medevoort vM CA360** è costruito con stadi d'ingresso in classe "A" dinamica, estremamente veloci e a bassa distorsione e fornisce la più elevata qualità musicale con qualsiasi tipo di musica. Il cabinet è estremamente robusto con una eccellente finitura silver / nero. Solo la migliore componentistica audiophile è usata per la sua costruzione. E' presente un ingresso XLR per la connessione ottimale con la vostra sorgente preferita. Altri 5 ingressi RCA sono disponibili insieme a 2 uscite preamplificate. Una uscita DC consente il controllo remoto dell'alimentazione di un amplificatore **vM**.

Specifiche tecniche :	numero di canali	2
	impedenza d'ingresso	50 kOhms
	separazione canali	> 100 dB / 1,5 - 100.000 Hz
	distorsione	< 0,002 % / 1,5 -100.000 Hz
	impedenza d'uscita	< 100 Ohms
	livello d'uscita nominale	1,5 Veff.
	guadagno	16 dB
	rapporto S / R	> 100 dB
	ingressi / connettori	6 / 1x XLR + 5x RCA
	uscite / connettori	2 / RCA
	tensione di rete	115-230 Volt / 50-60 Hz
	consumo	6 / 9 Watt stb/max
	peso	8,5 kg
	dimensioni (compresi piedini)	434 x 102 x 395 mm